ALAN Electronics GmbH
Servicebereich

Mikrofonbelegung

ALAN BZT/CEPT Funkgeräte mit Japanstecker

4 polig

Pin 1 Mikrofon (NF)
Pin 2 Masse
Pin 3 RX (Audio)
Pin 4 PTT

6 polig

Pin 1 Mikrofon (NF)
Pin 2 RX (Audio)
Pin 3 PTT
Pin 4 Kanalumschaltung
Pin 5 Masse
Pin 6 VDC (Betriebsspannung)

ALAN BZT/CEPT Funkgeräte mit 5-poligem DIN-Stecker

ALAN 54E

Pin 1 Masse
Pin 2 Masse
Pin 3 PTT
Pin 4 Mikrofon (NF)
Pin 5 RX (Audio)

ALAN 100

Pin 1 Mikrofon (NF)
Pin 2 VDC/PTT
Pin 3 Kanalumschaltung
Pin 4 Masse
Pin 5 RX (Audio)

ALAN CB-Handfunkgeräte

ALAN 42 PLUS / 95 PLUS / 98D / 98E / 80

2,5 mm Klinkenstecker (mono)
vorderer Kontakt: Mikrofon (NF)/PTT
hinterer Kontakt: Masse

3,5 mm Klinkenstecker (mono)
vorderer Kontakt: Lautsprecher (Audio)
hinterer Kontakt: Masse

ALAN 95

ALAN 95

2,5 mm Klinkenstecker (mono)
vorderer Kontakt: Lautsprecher (Audio)
hinterer Kontakt: Masse

3,5 mm Klinkenstecker (mono)
vorderer Kontakt: Mikrofon (NF)/PTT
hinterer Kontakt: Masse

ALAN 39

2,5 mm Klinkenstecker (stereo)
vorderer Kontakt: Mikrofon (NF)
mittlerer Kontakt: PTT
hinterer Kontakt: Masse

3,5 mm Klinkenstecker (mono)
vorderer Kontakt: Lautsprecher (Audio)
hinterer Kontakt: Masse

ALAN CB-Funkgeräte (Exportversion) mit Japanstecker

ALAN 18 / 27 / 48 / 4001

Pin 1 Mikrofon (NF)
Pin 2 Masse
Pin 3 RX (Audio)
Pin 4 PTT

ALAN 87 / 88 / 555 / 8001 / S.Cheetah

Pin 1 Masse
Pin 2 Mikrofon (NF)
Pin 3 PTT
Pin 4 nicht belegt

ALAN 9001

Pin 1 Mikrofon (NF)
Pin 2 Masse
Pin 3 PTT
Pin 4 Kanalumschaltung aufwärts
Pin 5 Kanalumschaltung abwärts

ALAN 28

Pin 1 Mikrofon (NF)
Pin 2 Masse
Pin 3 RX (Audio)
Pin 4 PTT
Pin 5 Kanalumschaltung
Pin 6 VDC

ALAN 560

Pin 1 Masse
Pin 2 Mikrofon (NF)
Pin 3 PTT
Pin 4 nicht belegt
Pin 5 Kanalumschaltung aufwärts
Pin 6 Kanalumschaltung abwärts

[Gewinnspiel] [Produktübersicht] [Wir über uns] [Ankündigungen] [Service]
[Kontakt/E-Mail] [Händleradressen] [Internetlinks] [InfoCenter] [Preise]
